

## Attero Tech by QSC unDIO2x2+

### Dante/AES67接口机



### 应用场景:酒店•SPA•健身设施•会议中心•教育

#### 特性:

- 支持Dante DDM
- 外形小巧,易于在模拟音源附近使用
- 支持802.3af PoE 或DC供电
- 5路输入增益调节,可接入通用线路电平和话筒电平,带幻像供电
- 每通道带+48v 幻像供电
- 模拟输出增益在0 dB到-60 dB之间,通过软件可调,并具有通道静音功能,可以适配消费级和专业级线路输入音频设备

unDIO2x2+是一款经济型的多I/O接口机,2个平衡话筒/线路输入,2个平衡式线路输出,所有输入和输出可以同时使用,也可以每通道独立使用。

unDIO2x2+尺寸小巧,多IO接口特性,可以将它放置在音源或接收器附近,轻松地实现模拟设备与Dante网络的连接,从而消除了昂贵且易受干扰的模拟布线。

# unDIO2x2+ 规格表

## 规格参数

音频输入		一般规格	
输入类型	3针XLR (平衡式, 带RF滤波)	尺寸 (HWD)	1.06x6.54x3.45in (26.9x166.1x87.6 mm)
增益	-12 dB, 0dB, +15dB, +30dB, +45dB, 通过软件选择	工作温度	0 - 40° C
输入阻抗	>1.8 kΩ	认证	FCC CFR 47 Parts 15B and 18(Class A) EN 55011 ICES-003 CE (EN55022 Class A and EN55024 Class A)
最大输入电平	+20 dBu @ 0 dB +8 dBu @ 0 dB 增益, -7 dBu @ +15 dB 增益, -22 dBu @ +30 dB 增益 -37 dBu @ +45 dB 增益	环境	
幻像供电	+48v, 通过软件选择	PoE	802.3af PoE PD
音频输出			
输出类型	平衡式线路电平输出, 当Dante信号丢失时可 自动静音		
输出增益	从0dB至-60dB,通过软件选择		
最大输出电平	+20 dBu		
音频性能			
总谐波失真+噪声	< -85 dBu @ 0 dB 增益		
频率响应	< 0.05%,输入信号低于最大3 dB		

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司  
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067  
www.pci-sh.com

